



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ”**

Филиал

**Приморские электрические
сети**

**Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский
район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова.
Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112**

Потребители: Ермолаева С. А., Федорко И. Н.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2016/128-10-0012-ЭС

Владивосток, 2016 г.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ”

Филиал

Приморские электрические
сети

Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский
район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова.
Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112

Потребители: Ермолаева С. А., Федорко И. Н.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2016/128-10-0012-ЭС



Составлено *Матюшкин ДА*
Владивосток, 2016 г.



Обозначение	Наименование	Примечание
2016/128-10-0012-ЭС.СТ	Содержание тома	
2016/128-10-0012-ЭС.ПЗ	Пояснительная записка	
	Общая часть	1
	Сети электроснабжения 0,4 кВ	1
	Организация строительства	2
	Охрана труда и техника безопасности	4
	Охрана окружающей среды	5
2016/128-10-0012-ЭС	Основной комплект рабочих чертежей	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории российской федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный специалист



А.О. Горбатенко

2016/128-10-0012-ЭС.СТ								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пухов			08.16			
Проверил		Горбатенко			08.16	АО "ДРСК" Приморские электрические сети		
Н. Контр.		Горбатенко			08.16			
Содержание тома								

Настоящий проект "Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112", разработан АО "ДРСК" "ПЭС" на основании технических условий выданных структурным подразделением "Приморские южные электрические сети" филиала АО "ДРСК" Приморские электрические сети №504-25-896 от 23.06.2016г и №504-25-900 от 24.06.2016г.

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты соответствия Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и оборудования (постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636, постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта

Расчетная мощность	30 кВт
Кол-во и длина ВЛИ-0,4 кВ	1/ 438 м
Категория электроприёмников согласно ПУЭ	3

Сети 0,4 кВ

Согласно технического задания и технических условий, выданных структурным подразделением "Приморские южные электрические сети" филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети выполняется строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки присоединения до границ земельных участков заявителей.

Точкой подключения проектируемой ЛЭП 0,4 кВ, а так же источником питания является существующая опора ЛЭП 0,4 кВ №4/19 фидера 0,4 кВ №4 от ТП 6/0,4 кВ №5059 фидера 6 кВ №20 ПС 35/6 кВ Надеждинская.

От точки присоединения до границы з/у заявителя выполняется строительство ВЛИ 0,4 кВ длиной 438 м проводом марки СИП-2 3x70+1x70. СИП прокладывается на высоте не менее 5 м от земли.




Типы опор приняты по типовому проекту шифр 26.0085 "Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА".

Опоры устанавливаются в котлован сверильный бурильной машиной с диаметром бура до 450 мм. Засыпка котлована тем же грунтом с послойным (0,2 м) тромбованием. Для опор №№1, 4, 7, 10, 13, 15 выполнить устройство заземления в соответствии с листом 13 2016/128-10-0012-ЭС.

Опоры №№1, 15 - анкерные (концевые) одноцепные А29. Опоры №№2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - промежуточные одноцепные П29. Опоры №№4, 8 угловые анкерные одноцепные УА29. На опоре №3 установить зажимы для подключения переносного заземления.

На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести порядковый номер опоры, ширину охранной зоны, предупреждающие плакаты, телефон владельца.

Климатический район IV по ветру и II по гололеду. Искажающие факторы на

						2016/128-10-0012-ЭС.ПЗ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пухов				08.16		Р	1	1
Проверил	Горбатенко				08.16		АО "ДРСК" Приморские электрические сети		
Н. Контр.	Горбатенко				08.16				

качество электроэнергии отсутствуют.

Организация строительства

Строительство ЛЭП 0,4 кВ в выполняется силами электромонтажной организации. Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий прохождения трассы составляет

$$T_{п} = T \times K_{т}$$

$T_{п}$ - продолжительность строительства

$T = 0,5$ - общая норма продолжительности строительства

$K_{т} = 1,2$ - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность $T_{п} = 0,5 \times 1,2 = 0,6$ мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция - г. Владивосток ООО «Энергосфера»
- железобетонные опоры СВ95-3 - п. Сибирцево, п. Заводской.

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при размещении заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на производственную базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта электротехнической продукцией и материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет $L = 30$ км. Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются способом сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ВЛИ-0,4 кВ установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производиться в строгом соответствии с указаниями СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т/м³ и контролем влажности грунта. Грунт засыпки должен удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85.

Для предотвращения попадания грунтовых и ливневых вод в котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится

						2016/128-10-0012-ЭС.ПЗ	ЛИСТ
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

местным грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,5-0,7 м от уровня планировочной отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства приварки к ним соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,5-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии покрывают битумным лаком.

У мест ввода заземляющих проводников в здания устанавливают опознавательные знаки заземлителя. Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования скрытых работ.

Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20, ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ самоходными кранами при строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной организации. Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 30 км.

Разгрузка опор на трассе производится автомобильным краном. Сборка и установка опор на трассе строительства производится бурильно-крановой машиной MITSUBISHI FUSO.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных тросов, приспособлений и самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена от пней и камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. Детали опор должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере необходимости все материалы доставляются на место

						2016/128-10-0012-ЭС.ПЗ	ЛИСТ
							3
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

строительства ВЛ автомобильным транспортом. Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к технологическим картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство электромонтажных работ проводится внутри работающих ТП при наличии допусков, в которой с токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все заказанные материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и конструкции по мере необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и монтаже провода необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих нормативных документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Общие требования

СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное производство

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих линий электропередачи;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работах;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. Работы стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛИ категорически запрещаются без отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно предусматриваться заземление машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов 5 км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей на время вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения наиболее ответственных потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком совместно со строительной организацией перед началом работ в соответствии с договорными мероприятиями. В случае строительства ЛЭП в условиях не предусмотренных

						2016/128-10-0012-ЭС.ПЗ	ЛИСТ
							4
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

указанными правилами, должны быть разработаны особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.

Охрана окружающей среды

Общие данные

В настоящем разделе предусматриваются мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям приложения 4, СниП 1.02.01-85 с учетом специфики проектируемого объекта и соответствуют Временной инструкции о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую природную среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферного воздуха.

Для проектируемой ЛЭП защита человека от нежелательных воздействий электромагнитных полей в полосе прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания человека без средств защиты при напряженности электрического поля до 5 кВ/м без ограничения.

Значение звуковых характеристик ЛЭП даже во время дождя не превышает 45 дБА, мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального варианта прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и народному хозяйству в результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по эколого-технической системе.

При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями сводящими к минимуму отрицательное воздействие ЛЭП на окружающую природу является:

Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более привлекательный внешний вид.

Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные котлованы.

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

- Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, предусматривающие применение новейшей строительной техники и специальных

						2016/128-10-0012-ЭС.ПЗ	ЛИСТ
							5
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства
 - Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя доставку строительных конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме «завод-полигон». Планировку этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии почв. Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы
 - Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из карьеров. Карьеры должны расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить окружающий ландшафт.
 - После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, кустарников, веток, строительного мусора, остатков провода, тары.
 - Сохраненный при разработке котлованов под опоры и карьера верхний плодородный слой должен быть возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы необходимо внести удобрения и посадить на нем растения.
 - Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию линии электропередачи должен быть запрещен.
- С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не вызовет каких либо значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.

						2016/128-10-0012-ЭС.ПЗ	ЛИСТ
							6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Лист	Наименование	Примечание
1-2	Общие данные	
3-4	План проектируемых сетей 0,4 кВ. Масштаб 1:500	
5	Опора П29. Общий вид. Спецификация.	
6	Опора А29. Общий вид. Спецификация.	
7	Опора УП29. Общий вид. Спецификация.	
8	Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ в грунте	
9	Монтажная таблица самонесущего изолированного провода ВЛ 0,4 кВ	
10	Концевое крепление провода	
11	Вариант углового анкерного крепления без разрезания провода	
12	Установка переносного заземления на концевой опоре провода	
13	Заземлитель горизонтальный для железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ	

Согласовано

Наименование стройки /по титулу/ Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Инов. №подл. Подпись и дата Взам. инв. №

						2016/128-10-0012-ЭС			
						Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пухов		<i>Пухов</i>	08.16		Р	1	
Проверил		Горбатенко		<i>Горбатенко</i>	08.16				
Н. Контр.		Горбатенко		<i>Горбатенко</i>	08.16	Общие данные	АО "ДРСК" Приморские электрические сети		

Копировал


Формат А3

**Общее количество проектируемых опор
ВЛИ 0,4 кВ**

Типы опор	Кол-во опор, шт
УА29	2
П29	11
А29	2
Итого	15

Кадастровый номер земельного участка 25:10:270001:115 -
заявитель - Ермолаева Светлана Алексеевна.
Кадастровый номер земельного участка 25:10:270001:112 -
заявитель - Федорко Игорь Николаевич

Примечание:
Типы опор ВЛИ 0,4 кВ приняты по типовому проекту шифр 26.0085 "Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА"




Условные обозначения:
— - ось трассы проектируемых сетей
39326.961 / 62869.722 Координаты проектируемых опор

						2016/128-10-0012-ЭС			
						Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16		Р	3	
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16				
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	План проектируемых сетей Масштаб 1:500	АО "ДРСК" Приморские электрические сети		


Согласовано

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Линия совмещения чертежа с листом 3



Расчетные данные пересечения



Марка провода	СИП-2 3x70+1x70	
Пролет, м	расчетный	30
	приведенный	28,83
Пересекаемый объект	ВЛИ 0,4 кВ	
Расстояние X, м	10,4	
Стрела провеса f, м	1,33	
Габарит в точке пересечения Нр, м	по расчету	2,5
	по нормам	1

Условные обозначения:

- ось трассы проектируемых сетей
- 39326.961 / 62869.722 Координаты проектируемых опор

Согласовано	
Изм. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16

2016/128-10-0012-ЭС		
Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112		
Рабочая документация	Стадия	Лист
	Р	4
План проектируемых сетей Масштаб 1:500	АО "ДРСК" Приморские электрические сети	





Схема установки стойки СВ95-3 (СВ95-2с, СВ95-3с)



Марка поз.	Наименование обозначение	Кол. на опору при ответвлении						Масса ед., кг	Примечание
		без отв.	в одну сторону			в две стороны			
			2	4	2x2	2	4	2x2	
<u>Железобетонные элементы</u>									
СВ95*	Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139	1	1			1			900
<u>Стальные конструкции</u>									
1	Заземляющий проводник ЗП1М см. 26.0085-42	1	1			1			
<u>Линейная арматура</u>									
2	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F 20.07	2	3			4			0,106
3	Скрепа С20	2	3			4			0,01
4	Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95)	1	1			1			0,65
5	Кронштейн анкерный СА-25** (полиамидный)	-	1			2			0,02
6	Натяжной зажим РА 25x100 для СИП 2x16 - 2x25	-	1	-	2	2	-	4	0,11
	Натяжной зажим РА 25x100 для СИП 4x16 - 4x25	-	-	1	2	-	2	4	0,11
	Натяжной зажим РА 1500/35 для СИП 35÷70	-	-	1		-	2		0,44
7	Зажим ОР-645 для ответвления жилы СИП сечением до 35мм²	-	2	4	4	4	8	8	0,13
	Зажим ОР-95 для ответвления жилы СИП сечением более 35мм²	-	2	4	4	4	8	8	0,18
8	Зажим ZP-2 для ЗП1М	1	1			1			0,13
9	Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.	1	1			1			0,20
10	Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95	2	3	3	4	4	4	6	0,026
	Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120								0,036
11	Зажим KZP-2	1	1			1			

* Область применения стоек СВ95-3, СВ95-3с и СВ95-2с см. ПЗ.

** При использовании для поз. 6 натяжного зажима РА1500/35 и в любом случае для ответвления 2x2, кронштейн СА-25 (поз. 5) следует заменить на кронштейн СА-1500 с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.

1. Комплект промежуточной подвески ES 1500 (ES 1500-95) присоединяется к верхнему заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП1М путем зажатия "флажка" заземляющего проводника ЗП1М болтом М10 зажима KZP-2.

2. Закрепление опор смотри 2016/128-10-0012-ЭС лист 8.

Согласовано

Инт. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						2016/128-10-0012-ЭС			
						Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16		Р	5	
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16				
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	Опора П29. Общий вид. Спецификация.		АО "ДРСК" Приморские электрические сети	





Схема установки стойки СВ95-3 (СВ95-2с, СВ95-3с)



Кронштейны СА-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия "флажка" заземляющего проводника ЗП2М болтом М10 зажима КЗР-1.

Закрепление опор смотри 2016/128-10-0012-ЭС лист 8.

Марка поз.	Наименование обозначение	Кол. на опору при ответвлении						Масса ед., кг	Примечание
		без отв.	в одну сторону			в две стороны			
			2	4	2x2	2	4	2x2	
<u>Железобетонные элементы</u>									
СВ95*	Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139	2	2			2			900
<u>Стальные конструкции</u>									
1	Плита МУ103 см. 26.0085-32	1	1			1			32,0
2	Плита МУ104 см. 26.0085-33	1	1			1			32,2
3	Кронштейн У4 см. 26.0085-35	1	1			1			6,8
4	Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42	1	1			1			
<u>Линейная арматура</u>									
5	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F 20.07	2	3			4			0,106
6	Скрепка С20	2	3			4			0,01
7	Анкерный кронштейн СА-2000	1	1			1			0,35
8	Кронштейн анкерный СА-25*** (полиамидный)	-	1			2			0,02
9	Натяжной зажим РА 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (РА-2200 с жилой 95 мм ²)	2	2			2			0,44
10	Натяжной зажим РА 25x100 для СИП 2x16 - 2x25	-	1	-	2	2	-	4	0,11
	Натяжной зажим РА 25x100 для СИП 4x16 - 4x25	-	-	1	2	-	2	4	0,11
	Натяжной зажим РА 1500/35 для СИП 35÷70	-							0,44
11	Зажим ОР-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35	-	2	4	4	4	8	8	0,13
	Зажим ОР-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95	-	2	4	4	4	8	8	0,18
12	Зажим ЗР-2	1	1			1			0,13
13	Зажим МЖРТ-50÷120 для фазных жил СИП ****	4	4			4			0,50
14	Зажим МЖРТ-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****	1	1			1			0,75
15	Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.	1	1			1			0,20
16	Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95	2	3	3	4	4	4	6	0,026
	Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120	2	3	3	4	4	4	6	0,036
17	Зажим КЗР-1	1	1			1			

** Применение плит МУ103 и МУ104 см. ПЗ.

*** При использовании для поз. 10 натяжного зажима РА1500/35 и в любом случае для ответвления 2x2, кронштейн СА-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн СА-1500 с добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.

**** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.



						2016/128-10-0012-ЭС			
						Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Страница	Лист	Листов
Разработал	Пухов			Пухов	08.16		Р	6	
Проверил	Горбатенко			Горбатенко	08.16				
Н. Контр.	Горбатенко			Горбатенко	08.16	Опора А29. Общий вид. Спецификация.	АО "ДРСК" Приморские электрические сети		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1. Кронштейны СА-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия "флажка" заземляющего проводника ЗП2М болтом М10 зажима КЗР-1.
2. Максимально допустимый угол (α) поворота трассы ВЛ до 90°.
3. Размеры в скобках даны для подкоса 2.

Закрепление опор смотри 2016/128-10-0012-ЭС лист 8.

Марка поз.	Наименование обозначение	Кол. на опору при ответвлении						Масса ед., кг	Примечание
		без отв.	в одну сторону			в две стороны			
			2	4	2x2	2	4	2x2	
<u>Железобетонные элементы</u>									
СВ95*	Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139	3	3			3			900
<u>Стальные конструкции</u>									
1	Плита МУ103 см. 26.0085-32	1	1			1			32,0
2	Плита МУ104 см. 26.0085-33	2	2			2			32,2
3	Кронштейн У4 см. 26.0085-35	2	2			2			6,8
4	Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42	2	2			2			
<u>Линейная арматура</u>									
5	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F 20.07	4	5			6			0,106
6	Скрепка С20	4	5			6			0,01
7	Анкерный кронштейн СА-2000	2	2			2			0,23
8	Кронштейн анкерный СА-25*** (полиамидный)	-	1			2			0,02
9	Натяжной зажим РА 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (РА-2200 с жилой 95 мм ²)	2	2			2			0,44
10	Натяжной зажим РА 25x100 для СИП 2x16 - 2x25	-	1	-	2	2	-	4	0,11
	Натяжной зажим РА 25x100 для СИП 4x16 - 4x25	-	-	1	2	-	2	4	0,11
	Натяжной зажим РА 1500/35 для СИП 35÷70	-	-	-	-	-	-	-	0,44
11	Зажим ОР-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35	-	2	4	4	4	8	8	0,13
	Зажим ОР-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95	-	-	-	-	-	-	-	0,18
12	Зажим ЗР-2 для ЗП2М	1	1			1			0,13
13	Зажим МЖРТ-16÷120 для фазных жил СИП ****	4	4			4			0,50
14	Зажим МЖРТ-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****	1	1			1			0,75
15	Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.	2	2			2			0,20
16	Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95	2	3	3	4	4	4	6	0,026
	Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120	-	-	-	-	-	-	-	0,036
17	Зажим КЗР-1	2	2			2			

** Применение плит МУ103 и МУ104 см. ПЗ.

*** При использовании для поз. 10 натяжного зажима РА1500/35 и в любом случае для ответвления 2x2, кронштейн СА-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн СА-1500 с добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.


**** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

						2016/128-10-0012-ЭС			
						Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16		Р	7	
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16				
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	Опора УА29. Общий вид. Спецификация.		АО "ДРСК" Приморские электрические сети	


Согласовано

Инва. №подл. Подпись и дата Взам. инв. №


Тип I



Тип II



Тип III



Тип опор	Кол. опор шт.	Тип закрепления	Примечания
П 29	11	Тип I	
А 29	2	Тип II	
УА 29	2	Тип III	

Примечания:

1. Обратную засыпку производить местным грунтом, слоями толщиной 20см с тщательным уплотнением каждого слоя с коэффициентом уплотнения 0,95.
2. Под опоры выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
3. Вокруг опор выполнить глиняную отмостку, перекрывающую края котлована не менее 0.5м.

Согласовано

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16

2016/128-10-0012-ЭС

Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16	Рабочая документация	Р	8	
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16				
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ в грунте	АО "ДРСК" Приморские электрические сети		

Копировал

Формат А3

Монтажные таблицы самонесущих изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ.

Провод СИП-2 3x70+1x70

Допустимое напряжение $\sigma = \sigma_{вг} = 112$ МПа $\sigma_{ст} = 84$ МПа

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400 - 800$ Па I – IV район

Нормативная толщина стенки гололеда $b_э = 15$ мм II район


Пролет, м	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С ⁰											Стрелы провеса проводов, м, при температуре, С ⁰								
		ВГ	В	-5Г	-40	-20	-15	0	+15	+20	+40	-40	-20	-15	0	+15	+20	+40	-5Г		
20	+	27,6	21,4	25,1	9,4	9,1	9,1	8,9	8,8	8,7	8,5	1,15	1,18	1,19	1,21	1,23	1,24	1,26	1,22		
22	+	32,9	25,5	29,9	11,3	11,0	10,9	10,7	10,5	10,4	10,2	1,15	1,18	1,19	1,22	1,25	1,25	1,28	1,23		
24	+	38,5	30,0	35,1	13,5	13,0	12,9	12,6	12,3	12,2	11,9	1,15	1,19	1,20	1,23	1,26	1,27	1,31	1,25		
26	+	44,4	34,6	40,5	15,9	15,2	15,1	14,6	14,2	14,1	13,7	1,15	1,20	1,21	1,25	1,28	1,29	1,33	1,28		
28	+	50,4	39,5	46,0	18,4	17,5	17,3	16,8	16,3	16,1	15,5	1,15	1,21	1,22	1,26	1,30	1,31	1,36	1,30		
30	+	56,6	44,5	51,8	21,1	20,0	19,7	19,1	18,4	18,2	17,5	1,15	1,21	1,23	1,27	1,32	1,33	1,39	1,33		
32	+	62,9	49,6	57,6	24,0	22,6	22,3	21,4	20,7	20,4	19,5	1,15	1,22	1,24	1,29	1,34	1,35	1,41	1,36		
34	+	69,3	54,9	63,6	27,1	25,4	25,0	23,9	23,0	22,7	21,6	1,15	1,23	1,25	1,30	1,36	1,37	1,44	1,39		
36	+	75,8	60,2	69,6	30,4	28,3	27,8	26,5	25,4	25,0	23,8	1,15	1,24	1,26	1,32	1,38	1,40	1,47	1,42		
38	+	82,2	65,6	75,7	33,9	31,3	30,7	29,2	27,9	27,4	26,0	1,15	1,24	1,27	1,33	1,40	1,42	1,50	1,46		

Согласовано


Инд. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

2016/128-10-0012-ЭС						
Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16	
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	
Рабочая документация				Стадия	Лист	Листов
Монтажная таблица самонесущего изолированного провода ВЛ 0,4 кВ				Р	9	
АО "ДРСК"				Приморские электрические сети		

Концевое крепление



Установка кабельной муфты



1. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
2. Кронштейны СА-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП1М путем зажатия "флажка" заземляющего проводника ЗП2М болтом М10 зажима КЗР-1.

Марка поз.	Наименование обозначение	Количество		Масса ед., кг	Примечание
		Концев.	Кабель		
<u>Стальные конструкции</u>					
1	Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42	1	1		
<u>Линейная арматура</u>					
2	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F 20.07	3	3	0,106	
3	Скрепа С20	3	3	0,01	
4	Анкерный кронштейн СА-2000	1	1	0,23	
5	Натяжной зажим РА 1500 для СИП с нулевой жилы 50-70 мм ²	1	1	0,44	
	Натяжной зажим РА-2200 для СИП с нулевой жилы 95 мм ²			0,44	
6	Дистанционный бандаж типа ВИС-50.90	1	1	0,19	по проекту
7	Эластомерные колпачки СИ 25-150	4	-	0,008	
8	Набор соединителей СМОЕ-81975 (СМОЕ-81974)	-	1	0,094	
9	Комплект концевых муфт ПКВтп(ПКНтп) или ПКВтпБ(ПКНтпБ)	-	1		по проекту
10	Зажим ZP-2	1	1	0,13	
11	Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88	1	1	0,20	
12	Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95	1	1	0,026	
	Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120			0,036	
13	Круг Ø 6 мм	1	-		по проекту
14	Зажим КЗР-1	1	1		

2016/128-10-0012-ЭС

Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16	Рабочая документация	Р	10
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16			
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	Концевое крепление провода	АО "ДРСК" Приморские электрические сети	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.






Схема разводки проводов




Марка поз.	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
<u>Стальные конструкции</u>				
1	Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42	1		
<u>Линейная арматура</u>				
2	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F 20.07	4	0,106	
3	Скрепа С20	4	0,01	
4	Анкерный кронштейн СА-2000	2	0,35	
5	Натяжной зажим РА1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ²	2	0,44	
	Натяжной зажим РА-2200 для СИП с нулевой жилой 95 мм ²		0,44	
6	Зажим ZP-2 для ЗП2М	1	0,13	
7	Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88	1	0,20	
8	Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95	2	0,026	
	Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120		0,036	
9	Зажим KZP-1	2		

2016/128-10-0012-ЭС						
Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16	
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	
				Стадия	Лист	Листов
				Р	11	
				АО "ДРСК" Приморские электрические сети		

1. Угловое анкерное крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
2. Кронштейны СА-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия "флажка" заземляющего проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

Согласовано

Инва. №подл. Подпись и дата Взам. инв. №



Марка поз.	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
<u>Линейная арматура</u>				
1	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F 20.07	3	0,106	
2	Скрепа С20	3	0,01	
3	Анкерный кронштейн СА-2000	1	0,35	
4	Дистанционный бандаж типа ВИС-50.90	1	0,19	
5	Натяжной зажим РА 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ²	1	0,44	
	Натяжной зажим РА 2200 для СИП с нулевой жилой 95 мм ²		0,44	
6	Эластомерные колпачки СИ 25-150	4	0,008	
7	Зажим для временного заземления ZVZ 481	5	0,22	
8	Устройство для закорачивания UZK	1	1,5	
9	Устройство заземления UZM	1	3,0	
10	Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88	2	0,20	
11	Зажим ZP-2	1	0,13	
12	Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95	1	0,026	
	Кабельный ремешок KR-2, для d=66 мм, СИП 120		0,036	
13	Круг Ø 6 мм			по проекту
14	Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42	1		
15	Зажим KZP-1	1		

1. Поз. 8 и 9 используются при работе на ВЛ и в спецификацию опоры не включаются.
 2. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
 3. Кронштейны СА-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия "флажка" заземляющего проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.


Согласовано

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



2016/128-10-0012-ЭС						
Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16	
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	
Рабочая документация				Стадия	Лист	Листов
Установка переносного заземления на конечной опоре				Р	12	
АО "ДРСК"				Приморские электрические сети		

СХЕМА 1

Одностоечные опоры



Опоры с подкосом



Заземляемые опоры №№: 1, 4, 7, 10, 13, 15.

Номер схемы	Тип заземлителя	Эквивалентное удельное сопротивление рэ, Ом.м	Вертикальные электроды ф12 мм		Расстояние между вертикальными электродами, м	Горизонтальные заземлители ф 10 мм		Расход стали, кг		Нормируемое сопротивление заземляющего устройства, Ом
			Кол-во, шт	длина l, м		кол-во, шт	длина L, м	ф 10 мм	ф 12 мм	
1	1	св.400:600	2	5	10	2	10	12,3	9,2	30

1. Присоединение заземлителей к опоре, соединение заземлителей и их частей между собой выполнить по листу ЭС47 типового N3.407-150.
2. Глубина укладки горизонтальных заземлителей 0.5 метров, в пахотных землях-1 метр.
3. Объемы земляных работ по прокладке горизонтальных заземлителей приведены на листе ЭС42 типового N3.407-150.
4. Заземление опор выполнено в соответствии с п.2.5.129 ПУЭ-2003г по типовому проекту N3.407-150.

Согласовано

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

2016/128-10-0012-ЭС					
Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16
Рабочая документация					
Заземлитель комбинированный для железобетонных опор ВЛИ 0,4 кВ					
Стадия	Лист	Листов			
Р	13				
АО "ДРСК" Приморские электрические сети					

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение 1 к договору
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
от 23.06.2016 №16-2284

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
от 23.06.2016 г. № 504-25-896

Сетевая компания: *Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).*

Заявитель: *Ермолаева Светлана Алексеевна.*

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *дачный дом.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *дачный дом, Приморский край, Надеждинский р-н, п. Зима Южная, в 22 м на северо-восток от ул. Стрельникова, д. 9, кадастровый номер земельного участка 25:10:270001:115.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт*
4. Категория надежности: *3.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,4 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2016г.*
7. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: *элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре ЛЭП-0,4 кВ*
8. Основной источник питания: *ПС 110/6 кВ Де-фриз.*
9. Резервный источник питания: *НЕТ.*

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Реализацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, включая фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Монтаж захода ЛЭП от точки присоединения до вводно-распределительного устройства заявителя.

11.2. Монтаж энергопринимающих устройств в соответствии с ПУЭ.

11.3. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101.

11.4. Организацию коммерческого учета активной энергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл.1.5 «Правил устройства электроустановок» и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

1). Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- класс точности **трехфазного** прибора учета активной энергии – не ниже 2,0;

- 2) Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +55.
- 3) Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 «Правил учета электрической энергии» и пункта 2.11.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»

11.5. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной нагрузке энергопринимающих устройств.

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата»

12. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Главный инженер Структурного подразделения "Приморские южные электрические сети" филиала АО "ДРСК" "ПЭС"



В.Н.Старовойтов

23.06.2016

Исполнитель: *Рассказов Денис Алексеевич*
Тел. 8(423) 2-211-198
E-mail: *rasskazov@prim.drsk.ru*

Приложение 1 к договору
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
от 24.06.2016 №16-2288

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
от 24.06.2016 г. № 504-25-900

Сетевая компания: *Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).*

Заявитель: *Федорко Игорь Николаевич.*

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *жилой дом.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *жилой дом, Приморский край, Надеждинский р-н, п. Зима Южная, в 10 м на восток от ул. Стрельникова, д. 9, кадастровый номер земельного участка 25:10:270001:112.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт*
4. Категория надежности: *3.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,4 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2016г.*
7. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: *элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре ЛЭП-0,4 кВ*
8. Основной источник питания: *ПС 110/6 кВ Де-фриз.*
9. Резервный источник питания: *НЕТ.*
- 10. Сетевая организация осуществляет:**
 - 10.1. Реализацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, включая фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.
- 11. Заявитель осуществляет:**
 - 11.1. Монтаж захода ЛЭП от точки присоединения до вводно-распределительного устройства заявителя.
 - 11.2. Монтаж энергопринимающих устройств в соответствии с ПУЭ.
 - 11.3. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101.
 - 11.4. Организацию коммерческого учета активной энергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл.1.5 «Правил устройства электроустановок» и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:
 - 1). Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:
 - класс точности **трехфазного** прибора учета активной энергии – не ниже 2,0;

- 2) Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +55.
 - 3) Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 «Правил учета электрической энергии» и пункта 2.11.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»
- 11.5. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной нагрузке энергопринимающих устройств.

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата»

12. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

**Директор Структурного
подразделения "Приморские
южные электрические сети"
филиала АО "ДРСК" "ПЭС"**



В.В.Кириллов

24.06.2016

Исполнитель: *Рассказов Денис Алексеевич*
Тел. 8(423) 2-211-198
E-mail: *rasskazov@prim.drsk.ru*

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод - изготовитель	Единица измер.	Количество	единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>ВЛИ 0,4 кВ</u>							
	Опоры:							
1	Анкерная (концевая) одноцепная опора	А 29			шт	2		
2	Промежуточная одноцепная опора	П 29			шт	11		
3	Угловая анкерная одноцепная опора	УА 29			шт	2		
	Железобетонные элементы:							
4	Стойка	СВ 95-3			шт	21	900	
		ТУ 5863-007-00113557-94						
	Стальные конструкции:							
5	Заземляющий проводник	ЗП1М			шт	11		
		26.0085-42						
6	Заземляющий проводник	ЗП2М			шт	6		
		26.0085-42						
7	Кронштейн	У4			шт	6	6,8	
		26.0085-35						
	Сталь для заземления опор ВЛИ 0,4 кВ							
8	Сталь круглая Ø 10мм	ГОСТ 2590-88			м	120		73,8 кг
9	Сталь круглая Ø 12мм	ГОСТ 2590-88			м	60		55,2 кг
10	Электроды	Э42А			кг	2,58		
		ГОСТ 9467-75						

Согласовано

Инв. N подл. Подп. и дата
Взам. инв. N

						2016/128-10-0012-ЭС.С			
						Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Рабочая документация	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пухов			<i>Пухов</i>	08.16		Р	1	3
Проверил	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16				
Н. Контр.	Горбатенко			<i>Горбатенко</i>	08.16	Спецификация оборудования изделий и материалов	АО "ДРСК" Приморские электрические сети		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала.	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы КГ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Электротехническая часть ВЛИ 0.4 кВ</u>							
11	Провод самонесущий с алюминиевыми фазными жилами	СИП-2 3x70+1x70 ТУ 16-705.500-2006			м	458		
12	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм	F20.07		ЗАО "МЗВА"	шт	35	0,106	
13	Скрепа	C20		ЗАО "МЗВА"	шт	35	0,01	
14	Натяжной зажим	РА 1500		ЗАО "МЗВА"	шт	8	0,44	
15	Анкерный кронштейн	СА 2000		ЗАО "МЗВА"	шт	6	0,35	
16	Комплект промежуточной подвески	ES 1500		ЗАО "МЗВА"	шт	12	0,65	
17	Зажим для ЗПМ	ZP-2		ЗАО "МЗВА"	шт	16	0,13	
18	Зажим	ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88		ЗАО "МЗВА"	шт	18	0,2	
19	Кабельный ремешок	KR-1		ЗАО "МЗВА"	шт	31	0,26	
20	Зажим	KZP-2		ЗАО "МЗВА"	шт	12		
21	Зажим	KZP-1		ЗАО "МЗВА"	шт	7		
22	Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ Щебень	ГОСТ 8267-93			м ³	1		

Количество провода взято с 4,5% запасом, линейной арматуры - с 2% запасом.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2016/128-10-0012-ЭС.С

Лист

2

Копировал

Формат А3

Согласовано

Инв. N подл. Подп. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала.	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы КГ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Установка переносного заземления</u>							
23	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм	F20.07		ЗАО "МЗВА"	шт	1	0,106	
24	Скрепа	C20		ЗАО "МЗВА"	шт	1	0,01	
25	Дистанционный бандаж	BIC-15.50		ЗАО "МЗВА"	шт	1		
26	Эластомерные колпачки	CI 25-150		ЗАО "МЗВА"	шт	4	0,008	
27	Зажим для временного заземления	ZVZ 481		ЗАО "МЗВА"	шт	4	0,22	
28	Устройство для закорачивания	UZK		ЗАО "МЗВА"	шт	1	1,5	
29	Кабельный ремешок	KR-1		ЗАО "МЗВА"	шт	1	0,26	
30	Устройство заземления	UZM		ЗАО "МЗВА"	шт	1	3,0	
	<u>Устройство ответвления от существующей опоры</u>							
31	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм	F20.07		ЗАО "МЗВА"	шт	2	0,106	
32	Скрепа	C20		ЗАО "МЗВА"	шт	2	0,01	
33	Анкерный кронштейн	CA 1500		ЗАО "МЗВА"	шт	1	0,23	
34	Натяжной зажим	PA 1500/35		ЗАО "МЗВА"	шт	1	0,44	
35	Зажим прокалывающий	OP-95		ЗАО "МЗВА"	шт	4	0,14	
36	Кабельный ремешок	KR-1		ЗАО "МЗВА"	шт	1	0,26	

Согласовано
 Инв. № подл. Подп. и дата
 Взам. инв. №

Количество провода взято с 4,5% запасом, линейной арматуры - с 2% запасом.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2016/128-10-0012-ЭС.С

NN п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Код		Коли- чество
			вида работ	ед. изм.	

Все работы ведутся в населенной местности

Общая длина проектируемой ВЛИ 0,4 кВ - 438 м

1	Подвеска одного провода СИП-2 3x70+1x70 механизированным способом в нас.местности без пересечений :				
	- по прочим землям	м			408

2	Подвеска одного провода СИП-2 3x70+1x70 механизированным способом в нас.местности на пересечении с грунтовой а/д и ВЛИ 0,4 кВ :				
	- по прочим землям	пер/м			1/30

Заземление проектируемых опор ВЛИ 0,4 кВ

3	Прокладка горизонтальных шин заземления	м			120
---	-----------------------------------------	---	--	--	-----

4	Забивка вертикальных заземлителей длиной 5 м вручную	шт			12
---	---------------------------------------------------------	----	--	--	----

5	Объем земли для траншеи протяженных заземлителей (мех. способом)	м3			18
---	----------------------------------------------------------------------	----	--	--	----

6	Обратная засыпка земли в траншею	м3			18
---	----------------------------------	----	--	--	----

2016/128-10-0012-ЭС.ВР

Строительство ВЛИ 0,4 кВ. Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, в районе д. №9 по ул Стрельникова. Кадастровые номера з/у 25:10:270001:115, 25:10:270001:112

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пухов		<i>Пухов</i>	08.16	Р	1	3
Проверил		Горбатенко		<i>Горбатенко</i>	08.16			
Н. Контр.		Горбатенко		<i>Горбатенко</i>	08.16	АО "ДРСК" Приморские электрические сети		

Копировал

Формат А4

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

NN п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Код		Коли- чество
			вида работ	ед. изм.	
	Опоры 0,4 кВ:				
7	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных с одним подкосом	оп.			2
8	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных без подкоса	оп.			11
9	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе: одностоечных с двумя подкосами	оп.			2
10	Погрузка опор ВЛ-0,4 кВ при автомобиль- ных перевозках	т			19
11	Разгрузка опор ВЛ-0,4 кВ при автомобиль- ных перевозках	т			19
12	Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных без подкосов	оп.			11
13	Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с одним подкосом	оп.			2
14	Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с двумя подкосами	оп.			2

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

2016/128-10-0012-ЭС.ВР

Лист

2

